

KIT VIDEOINTERFON PE 4 FIRE

Kit videointerfon 7" pe 4 fire, fără internet și fără aplicație

Kit clasic pentru case și vile, potrivit mai ales pentru înlocuirea unui interfon vechi pe 4 fire. Se montează pe cablajul existent și deschide ușa sau poarta direct din monitor, fără rețea, cont sau aplicație.

- Monitor tactil 7" cu imagine color
- Cameră HD cu vedere nocturnă (6 LED-uri albe), unghi 100°
- Convorbire video și deschidere ușă dintr-o atingere
- Comandă pentru două yale, după conectare
- Extensibil la 2 posturi de exterior și 4 monitoare
- Când un monitor răspunde, celelalte se opresc din sunat

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conținutul pachetului	post de exterior SKY-LNX-P5, monitor SKY-LNX-M72T, adaptor de alimentare, accesorii de montaj, manual
Conectare	4 fire (cablu RVV): video, alimentare, masă, audio
Aplicație	nu; funcționează local, fără internet
Monitor – ecran	7" LCD tactil, 800 × 480 pixeli
Monitor – material	ABS și panou acrilic
Monitor – alimentare	adaptor 18 V c.c. / 1 A
Monitor – temperatură	−20 °C … +55 °C
Monitor – dimensiuni	190 × 122 × 18 mm, montaj pe perete
Post – cameră	HD 1000 TVL, unghi 100°, vedere nocturnă cu 6 LED-uri albe
Post – material	ABS și panou acrilic
Post – alimentare	18 V c.c., din monitor
Post – temperatură	−30 °C … +70 °C
Post – dimensiuni	62 × 38 × 132 mm, montaj aparent sau încastrat
Yale	două ieșiri de deschidere (NO / NC / COM); yalele nu sunt incluse
Extindere	maximum 2 posturi de exterior și 4 monitoare, legate direct
Greutate netă	1,3 kg

COMPATIBIL CU

Monitoare suplimentare SKY-LNX-M72T

Post de exterior suplimentar SKY-LNX-P5

Yale electrice, electromagneți, contrapălci

DE REȚINUT

Soluția potrivită când între poartă și casă există doar fire vechi de interfon și nu se dorește cablu de rețea.

Yala electrică trebuie să fie cu deschidere rapidă (sub 1 s); altfel are nevoie de sursă separată.