

Kit videointerfon 4 fire Skynex P5 + M72T

Kit 7 inch pentru casă sau vilă, cu conexiune RVV pe 4 fire

Skynex P5 + M72T este un kit de videointerfonie pentru casă sau vilă, bazat pe conexiune clasică pe 4 fire, potrivit pentru instalații simple unde se dorește comunicare video cu intrarea și deschidere de ușă din monitor.

Kitul include stația de exterior SKY-LNX-P5 și monitorul interior SKY-LNX-M72T, cu ecran tactil de 7 inch, apel bidirecțional, vedere nocturnă și posibilitatea de a deschide două încăperi.

Sistemul poate fi folosit în configurații cu o stație și un monitor sau poate fi extins până la 2 panouri de apel și 4 monitoare interioare, conform schemei de instalare.



Conexiune 4 fire

Conectare prin cablu RVV cu 4 fire, potrivită pentru instalații simple de videointerfonie.

Ecran tactil 7 inch

Monitor interior cu ecran LCD 7 inch și interfață tactilă pentru apel, vizualizare și deblocare.

Apel bidirecțional

Utilizatorul poate vedea, asculta și vorbi cu vizitatorul de la intrare.

Deschidere 2 încăperi

Monitorul permite controlul funcției de deblocare, în funcție de cablare și configurare.

Vedere nocturnă

Stație de exterior cu lumină albă și LED-uri pentru imagine mai clară pe timp de noapte.

Extindere până la 4 monitoare

Sistemul suportă configurație maximă cu 2 panouri de apel și 4 monitoare interioare în serie directă.

P5 + M72T este o soluție potrivită pentru lucrări simple, unde se dorește un kit video cu 4 fire, fără dependență de aplicație mobilă sau rețea IP.

Servicii esențiale pentru utilizator

Serviciu	Beneficiu concret
Convorbire cu stația de exterior	Utilizatorul poate vedea și vorbi cu persoana aflată la intrare înainte de a permite accesul.
Apel simultan pe monitoare	În configurațiile extinse, apelul de la poartă poate suna pe toate monitoarele interioare conectate.
Preluare apel dintr-un singur punct	Dacă un monitor răspunde la apel, celelalte monitoare se opresc automat.
Deschidere ușă / poartă	Sistemul poate controla funcția de deblocare pentru acces, conform conexiunilor realizate.
Vedere nocturnă	Stația de exterior permite identificarea vizitatorului și în condiții de lumină redusă.
Utilizare fără internet	Funcționează ca sistem local de videointerfonie pe 4 fire, fără aplicație cloud.
Instalare flexibilă	Stația de exterior poate fi montată aparent sau încastrată, în funcție de accesorii și amplasament.

Confort pentru utilizator

- Sistem simplu de folosit: apel, convorbire și deblocare direct din monitor.
- Potrivit pentru case, vile, mici birouri sau intrări unde se preferă cablarea clasică.
- Monitor disponibil în variante alb sau negru, în funcție de versiunea livrată.
- Nu depinde de internet, cont cloud sau aplicație mobilă pentru funcția de bază.

Administrare și integrare

- Cablare pe 4 fire RVV între monitor și stația de exterior.
- Configurație maximă declarată: 2 panouri de apel + 4 monitoare interioare.
- Alimentare prin adaptor DC 18V / 1A pentru monitor; stația este alimentată din unitatea interioară.
- Se recomandă verificarea cablării, apelului, imaginii, sunetului și deblocării înainte de predarea lucrării.

Date tehnice principale

Configurație generală	
Kit	1 stație de exterior SKY-LNX-P5 + 1 monitor interior SKY-LNX-M72T
Tip sistem	Videointerfon 4 fire pentru casă / vilă
Configurație maximă	2 panouri de apel + 4 monitoare interioare în serie directă
Greutate netă kit	aprox. 1,3 kg
Monitor interior	
Model monitor	LNx-M72T-4W
Conectare	Cablu RVV 4 fire
Ecran	7 inch LCD
Rezoluție	800 x 480 pixeli
Alimentare	DC 18V / 1A, prin adaptor
Material	ABS plastic + panou acrilic + ecran tactil complet
Temperatură de lucru	-20°C până la +55°C
Culoare monitor	Alb / negru
Dimensiuni monitor	190 x 122 x 18 mm
Instalare monitor	Montaj pe perete
Stație de exterior	
Model stație	LNx-P5-4W
Conectare	Cablu RVV 4 fire
Cameră	HD 1000TVL
Unghi de vizualizare	100° conform tabelului tehnic
Vedere nocturnă	Lumină albă, 6 LED-uri albe
Alimentare	DC 18V / 1A, alimentare din unitatea interioară
Material	ABS plastic + panou acrilic
Temperatură de lucru	-30°C până la +70°C
Culoare stație	Argintiu + negru
Dimensiuni stație	62 x 38 x 132 mm
Instalare stație	Montaj aparent sau încastat

Specificațiile pot varia în funcție de versiunea livrată și de configurația sistemului. Pentru predare se recomandă testarea apelului de la stația de exterior, imaginii zi/noapte, convorbirii audio-video și comenzii de deschidere.