

KIT VIDEOINTERFON IP PENTRU CASĂ

Kit videointerfon IP 7" cu aplicație Tuya / Smart Life

Kit pentru case, vile și birouri mici: post de exterior din aluminiu cu cameră Full HD și monitor tactil de 7". Vedeți și vorbiți cu vizitatorul, iar ușa se deschide din monitor sau de pe telefon, prin aplicația Tuya / Smart Life.

- Monitor tactil 7", 1024 × 600 pixeli
- Cameră 1080p (2 MP), unghi 110°, vedere nocturnă
- Apel video pe telefon prin Tuya / Smart Life (Wi-Fi 2,4 GHz)
- Deschiderea ușii din monitor sau de la distanță
- Foto automat la apel: 8 poze, 8 mesaje, 10 apeluri
- Extensibil prin switch PoE 24 V, până la 99 de monitoare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conținutul pachetului	post de exterior SKY-IP-P4, monitor SKY-IP-M72T Tuya, adaptor de alimentare, cabluri de conectare, suport de montaj, șuruburi, manual
Conectare	cablu de rețea CAT5 / CAT6, RJ45
Aplicație	Tuya / Smart Life (Android, iOS), Wi-Fi 2,4 GHz
Monitor – ecran	7" TFT LCD tactil, 1024 × 600 pixeli
Monitor – alimentare	adaptor 12–24 V c.c. sau switch PoE 24 V; ≤ 500 mA
Monitor – dimensiuni	190 × 122 × 17 mm, ABS și acril, montaj pe perete
Post – cameră	1080p, 2 MP, unghi 110°, compensare cu infraroșu
Post – material	aliaj de aluminiu, panou acrilic, copertină
Post – alimentare	din monitor (12–15 V c.c.) sau switch PoE 24 V; < 5 W
Post – protecție	IP65, −30 °C ... +60 °C
Post – dimensiuni	122 × 48 × 20 mm, montaj aparent sau încastrat
Yală	ieșire pentru yală electrică (contact NO / NC / COM); yala nu este inclusă
Extindere	mai multe posturi și monitoare prin switch PoE 24 V (până la 99 de monitoare)
Greutate netă	1,3 kg

COMPATIBIL CU

Monitoare suplimentare SKY-IP-M72T Tuya

Switch-uri PoE 24 V Skynex / FARHD

Yale electrice cu motor sau electromagnet

DE REȚINUT

Aplicația necesită conexiune Wi-Fi 2,4 GHz la monitor. Convorbirea cu poarta și deschiderea ușii din monitor funcționează și fără internet.

Yala electrică și sursa ei se comandă separat.